


Schéma de câblage

Swiss Garde 360 Présence Dimm Master / Slave

Indications importantes:


- Le détecteur à besoin d'environ 1 minute après mise sous tension pour être en mode de fonctionnement. **C'est seulement après ce délai que le produit peut être réglé par potentiomètres ou par télécommande!**
- Les travaux sur le réseau électrique doivent être entrepris par du personnel qualifié et réalisés selon les normes et les prescriptions du pays d'installation.
- Pour plus d'informations sur l'installation et l'exploitation s'il vous plaît se référer au manuel d'utilisateur respectif.

Schéma standard



L'alimentation est désactivée si aucun mouvement n'est détecté. Si l'agent lumineux est raccordé uniquement au moyen de la fonction 1-10V la source de lumière éclaire avec au moins 10% de l'intensité lumineuse.

Avec bouton poussoir optionnel



Nous conseillons de prévoir l'usage d'un BP pour commande manuelle ON et Off lors de la planification du câblage.

Fonctions du bouton poussoir:

Etat	Appui sur le poussoir
Lumière OFF	La lumière s'allume immédiatement et reste dans cet état jusqu'à ce que la temporisation après le dernier mouvement détecté soit arrivée à terme.
Lumière ON	La lumière s'éteint immédiatement et reste dans cet état jusqu'à ce que la temporisation après le dernier mouvement détecté soit arrivée à terme.

Master / Slave connexion

Jusqu'à un maximum de 10 slaves sur 100 mètres de câble peut être connecté à un master.

